

3 :CABLAGE ELECTRIQUES

Nous vous conseillons de raccorder le fil rouge en dernier

Fil **rouge** au plus permanent

Fil **noir** à la masse

Les fils **jaune** au indicateur de direction max 2x10A

Les fils **vert** à la coupure moteur max 10A

Le fil **rouge –noir** au plus après contact

Le fil **orange** au bouton poussoir et raccorder le bouton poussoir à un plus permanent.

Fil **bleu noir** sortie contact chocs négatif

Fil **bleu** signal de périmétrie négative

Fil **jaune noir** entrée analogique

Fil **blanc** si alimenté en positif la sortie du fil **blanc bleu** sera positive

Fil **blanc** si alimenté en négatif la sortie du fil **blanc bleu** sera négative

Fil **marron** sortie négative

Microphone à connecter sur le connecteur 3 voies blanc

Haut parleur à connecter sur le connecteur 3 voies noir

Connecter l 'antenne GSM et GPS à leur connecteur respectif

Pour des questions de perturbation, nous vous conseillons de ne pas

Passer les câbles d'antennes au même endroit que le micro.

Votre installation réaliser :

Reportez vous en page 1 paragraphe 2 vérification avant programmation une fois celle ci valider.

Contacter nous et avec les éléments que vous nous avez transmis (document de programmation) nous serons en mesure de réaliser la programmation du SAT 2002, néanmoins nous aurons besoin de votre collaboration afin de valider les essais de bon fonctionnement.