

SERVICE TECHNIQUE

NOTE D'INFORMATION

PROGRAMMATION SUR GEMINI 7730RR

Le module peut mémoriser jusqu'à 12 détecteurs radio 7709 et 7507

- 1) Brancher une LED Gemini sur le faisceau.
- 2)  Connecter pour une seconde le fil BLANC de mémorisation à un négatif,
- 3) La LED s'allume fixe vous entrez en mode de programmation



- 4) Mémoriser votre détecteur avant 10 secondes en le faisant déclencher :
 - 7709 mettre le cavalier en position TX TEXT
 - 7507 séparer les 2 parties du détecteur.

la LED s'éteint indiquant la mémorisation de votre détecteur.



Si vous avez un autre détecteur à mémoriser recommencer la procédure au point n°2.

Maintenant faites vos essais.

SILIM Service Technique Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 23 39 - 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : info@silim.com