

DESCRIPTION

GEMINI 6139 c'est un module étudié pour commander les verrouillages centralisés électriques du véhicule à commande positive et négative. Il est fourni avec un émetteur à code dynamique (433.92 MHz).

CONNEXIONS ELECTRIQUES

DECONNECTER LE NEGATIF DE LA BATTERIE ET LE CONNECTER SEULEMENT A INSTALLATION TERMINEE

Masse	⇒	MARRON
Positif de la batterie	⇒	ROUGE et BLANC - ROUGE
Positif après contact	⇒	JAUNE
Indicateurs de direction	⇒	ORANGE
Positif alarme activée	⇒	ROSE
Commande pour fermetures centralisées	⇒	JAUNE - GRIS, ROUGE - GRIS
Commun pour fermetures centralisées	⇒	JAUNE - ROUGE
Conducteur utilisé pour l'auto-apprentissage	⇒	BLANC

FONCTIONNEMENT

FERMER: appuyer sur le poussoir de l'émetteur. La fermeture des portes est signalée par 1 clignotement des indicateurs de direction. Pour véhicules équipés du Système Pack-comfort il est possible de commander les vitres électriques en appuyant sur le poussoir de l'émetteur.

OUVRIER: appuyer sur le poussoir de l'émetteur. L'ouverture des portes est signalée par 3 clignotements des indicateurs de direction.

FONCTIONS SPECIALES**AUTO-APPRENTISSAGE DU CODE D'UNE NOUVELLE TELECOMMANDE**

1. Le module doit être désactivé.
2. Connecter à la masse le fil BLANC qui se trouve dans le câblage du module.
3. Tourner la clef d'allumage en position ON pour 1 second (les indicateurs de direction s'allument) et puis en position OFF.
4. Avec la clef en position OFF appuyer sur le poussoir de l'émetteur à codifier. La mémorisation du code est signalée par un clignotement des indicateurs de direction de 0,5 secondes.

NOTE: APPUYER SUR LE POUSSOIR DE L'EMETTEUR 30 SECONDES APRES AVOIR TOURNEZ LA CLEF D'ALLUMAGE EN POSITION OFF. IL EST POSSIBLE D'APPRENDRE UN NOMBRE MAXIMUM DE 8 EMETTEURS EN SUIVANT L'OPERATION DU POINT 3. A MEMORISATION TERMINEE DECONNECTER ET ISOLER LE FIL BLANC.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	12 VDC
Tension d'alimentation (Range)	11 – 18 VDC
Courant consommé à 13,5V	4 mA
Max. Courant consommé ouverture / fermeture	1 A
Max. Courant consommé sortie accessoire	100 mA

Schéma Electrique réf. 6139.

