

RG8/23

CONNECTEUR PEDALE PEUGEOT 4 VOIES



Connecteur:

- 1- **BLANC (0.7V-->4.2V)** couper le fil et souder le fil **BLANC** du faisceau du régulateur côté connecteur.
- 2- **ROUGE Masse** → souder le fil **VERT** du faisceau du régulateur
- 3- **BLEU (0.3V-->2.1V)** couper le fil et souder le fil **JAUNE** du faisceau du régulateur côté connecteur.
- 4- **JAUNE +5volt** → souder le fil **NOIR** du faisceau du régulateur

- Il vous reste l'autre bout du fil **BLANC** de votre pédale à souder avec le fil **ROUGE**.
- Il vous reste l'autre bout du fil **BLEU** de votre pédale à souder avec le fil **MARRON**.