

RC-TYO03 interface de récupération ou d'ajout de camera 16 voies

TOYOTA AVENSIS 2009> AURIS 2007>2012 AURIS 2013> GT86 2012> HILUX 2004>2015 PRIUS 2009>2014 RAV4 2006>2014 VERSO 2009>



1°Récupérer caméra Origine :

Intercaler le faisceau entre le connecteur d'origine et l'autoradio

1- RCA Mâle Video à connecter sur l'entrée camera de recul de votre autoradio

2- Fil Noir à connecter à la masse

3-**ATTENTION** Fil Jaune à connecter **à +6 Volt** (OPTION dévolteur 6Volt)

5-Connecter le fil « Reverse » de votre autoradio à l'info marche-arrière.

Ne pas utiliser le fil Vert-Violet

2° Rajouter une caméra sur un autoradio Origine :

Intercaler le faisceau entre le connecteur d'origine et l'autoradio

1- RCA Femelle Video à connecter à votre caméra

2- Fil Noir à connecter à la masse

3-Fil Jaune NE PAS CONNECTER

Connecter l'alimentation de votre caméra à +12V après contact.

S'il n'y a pas de fil en position n°2 du connecteur Origine, Utiliser le fil libre Vert-Violet et l'insérer dans l'emplacement n°2 et l'autre côté le connecter au +12Volt de la marche-arrière.

