

Marque: CITROEN

Type: C5

Année: 2004-2007



CBI-8

dip-switch
positions



2



9

<u>Fonctions Fils ICB8</u>	<u>Couleur des fils ICB8</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12v PERMANANT :</u> 	ROUGE	MARRON CLAIR	<u>Connecteur</u> : NOIR à 10 voies de la BSI à gauche sous le tableau de bord. <u>Position</u> : n° 1 (photo1)
<u>MASSE :</u> 	NOIR		Masse au châssis en pied de porte conducteur.
<u>CAN HIGH :</u> 	BLANC-VERT	BLANC-BLEU	<u>Connecteur</u> : BLANC à 40 voies partie Verte EH1 de la BSI à gauche sous le tableau de bord. <u>Position</u> : n° 24 (photo2)
<u>CAN LOW :</u> 	BLANC-MARRON	GRIS	<u>Connecteur</u> : BLANC à 40 voies partie Verte EH1 de la BSI à gauche sous le tableau de bord. <u>Position</u> : n° 26 (photo2)

Photo1



Photo2



Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact

NOIR-JAUNE → Info vitesse

NOIR-ROUGE → Info compte Tour

BLEU → Contact Porte

BLANC → Info Marche arrière

MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.