

Marque: CITROEN

Type: C5

Année: 2008



CBI-8		
dip-switch positions	 2	 9

<u>Fonctions Fils ICB8</u>	<u>Couleur des fils ICB8</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12v PERMANANT :</u> 	ROUGE	MARRON CLAIR	<u>Connecteur</u> : NOIR à 10 voies de la BSI à gauche sous le tableau de bord. <u>Position</u> : n° 1 (photo1)
<u>MASSE :</u> 	NOIR	JAUNE-VERT	<u>Connecteur</u> : <u>Connecteur</u> : GRIS à 4 voies de la centrale le long de la colonne de direction. <u>Position</u> : n° 24 (photo2)
<u>CAN HIGH :</u> 	BLANC-VERT	JAUNE	<u>Connecteur</u> : GRIS à 4 voies de la centrale le long de la colonne de direction. <u>Position</u> : n° 3 (photo2)
<u>CAN LOW :</u> 	BLANC-MARRON	BLANC	<u>Connecteur</u> : GRIS à 4 voies de la centrale le long de la colonne de direction. <u>Position</u> : n° 4 (photo2)

Photo1



Photo2



Fonction de sortie :

NOIR-VERT→ +12 Volt après contact

NOIR-JAUNE→ Info vitesse

NOIR-ROUGE→ Info compte Tour

BLEU→ Contact Porte

BLANC→ Info Marche arrière

MARRON→ Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.