

Marque: CITROEN

Type: C8

Année: 2008



CBI-8

dip-switch
positions



2



9

<u>Fonctions Fils ICB8</u>	<u>Couleur des fils</u>		<u>Positions des fils</u>
<u>+12v PERMANANT :</u> 	ROUGE	BLEU CLAIR	<u>Connecteur</u> : NOIR à 10 voies de la BSI à gauche sous le tableau de bord. <u>Position</u> : n° 1
<u>MASSE :</u> 	NOIR		Masse au châssis du véhicule.
<u>CAN HIGH :</u> 	BLANC-VERT	BLANC	<u>Connecteur</u> : BLANC à 10 voies de la BSI à gauche sous le tableau de bord. <u>Position</u> : n° 3
<u>CAN LOW :</u> 	BLANC-MARRON	MARRON CLAIR	<u>Connecteur</u> : BLANC à 10 voies de la BSI à gauche sous le tableau de bord. <u>Position</u> : n° 5



Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact

NOIR-JAUNE → Info vitesse

NOIR-ROUGE → Info compte Tour

BLEU → Contact Porte

BLANC → Info Marche arrière

MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.