

Caméras de recul STAS :

-Rallonge 1, Ancienne caméra et ancien moniteur

-Rallonge 1 Nouvelle caméra et ancien moniteur

Rajout de l'adaptateur 1, au niveau de la caméra

-Rallonge 1 Nouvelle caméra et nouveau moniteur

Rajout adaptateur 1 caméra,

Adaptateur 4 rallonge (côté moniteur),

-Rallonge 1 Ancienne caméra et nouveau moniteur

Rajout adaptateur 4 au niveau de la rallonge (côté moniteur),

-Rallonge 2 avec nouvelle caméra et ancien moniteur

Rajout adaptateur 2 et 3 côté moniteur

-Rallonge 2 avec ancienne caméra et ancien moniteur : Impossible → utilisation rallonge 1

-Rallonge 2 nouvelle caméra et nouveau moniteur

Rajout adaptateur 3 côté moniteur

-Rallonge 2 ancienne caméra et nouveau moniteur

Impossible : problème côté moniteur

-Rallonge 3 : aucun montage possible !

FAIRE ATTENTION AU SENS DES RALLONGES

Rallonge 1 Référence : **AVCAMIRF/RAL** à **37.00 HT**



Rallonge 2 **N'existe plus**



Adaptateur 1 Référence : **CAMADAPT9** à **16€ HT**



Adaptateur 2 Référence : **CAMADAPT5** à **12€ HT**



S-Vidéo 4 Broches
Mâle 8mm



Adaptateur 3 Référence : **CAMADAPT6** à 12€ HT



4Pin Mâle 9mm
Standard



Adaptateur 4 Référence : **CAMADAPT4** : 12€ HT



S-Vidéo 4 Broches
Femelle 9mm



Ancienne caméra **n'existe plus** pour remplacer il faut : AVCAM-IRF2 + CAMADPT9



Nouvelle caméra : référence **AVCAM-IRF2** à 120.00 HT



Ancien moniteur : référence **AV7024DM** à **160.00 HT**



Nouveau moniteur : référence **AV60M** **160.00 HT**

